

GL 1200 A-D TRANSISTORISE

Ordre de contrôle	Elément à vérifier	Moteur à l'arrêt	Régime de démarrage	Ralenti	Accelere
1	Contacteur principal et arrêt moteur Fil noir/blanc (+) et vert (-)	(+) 12V	(+) 10V	(+) 13V	(+) 14.5V
2	Capteur d'impulsions 1/2 fil bleu (+) et blanc/bleu (-) 3/4 fil jaune (+) et blanc/jaune (-)		(+) 0.2V	(+) 2V	(+) 15V
3	Bobine H.T primaire Fil jaune/bleu (+) Fil bleu/jaune (+)	(+) 12V	(+) 200V	(+) 260V	(+) 380V
4	Bobine H.T secondaire circuit ouvert 1 - 3 2 - 4	Régime de démarrage uniquement (+) 15KV ----- (-) 15KV			
5	Tension à la bougie d'allumage 1 - 3 2 - 4	-----	(+) 7KV ----- (-) 6KV	(+) 15KV ----- (-) 13KV	(+) 18KV ----- (-) 15KV