

Rölantide Durma Sistemi

ölantide Durma Sistemi, bir kavşakta beklerken vs. motosikleti rölantide durma konumuna alarak yakıt tüketimini ve gürültüyü azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Rölantide Durma Sistemini Açma veya Kapatma

Rölantide Durma anahtarını kullanarak Rölantide Durma sistemini açıp kapatır. ON:

RÖLANTİDE DURMA

- Sürüş sırasında Rölantide Durma sistemi motoru durdurmak için hazır olduğunda Rölantide Durma göstergesi yanar. Motor Rölantide Durma sistemi tarafından durdurulduğunda Rölantide Durma göstergesi yanıp söner.

KAPALI: RÖLANTİ

- Rölantide Durma sistemi kapalı iken Rölantide Durma göstergesi yanmaz.

Rölantide Durma sisteminin devreye sokulması


Rölantide Durma svici IDLING STOP konumunda iken aşağıdaki gereklilikler karşılandığında Rölantide Durma sistemi motoru durdurmak için hazır hale gelir ve Rölantide Durma göstergesi yanar.

- Motor marş düğmesi ile çalıştırıldığında.
- Motor yeterince ısıtıldığında.
- Motosiklet 10km/s'nin (6 mil/s) üstünde bir hızda sürüldüğünde.

Rölantide Durma Göstergesi

Yanmıyor:  S. 78

Rölantide Durma svici



Rölantide Durma göstergesi

