

Röulantide Durma Sistemi

Röulantide Durma Sistemi, bir kavşakta beklerken vs. motosikleti röulantide durma konumuna alarak yakıt tüketimini ve gürültüyü azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Röulantide Durma Sisteminin Açılp Kapatılması

Röulantide Durma düğmesini kullanarak Röulantide Durma sistemini açar veya kapatır.

● AÇIK: RÖLANTİDE DURMA

► Röulantide durma göstergesi, Röulantide Durma sistemi sürüs sırasında motoru durdurmaya hazır hale geldiğinde yanar. Motor, Röulantide Durma sistemi tarafından durdurulduğunda Röulantide durma göstergesi yanıp söner.

● KAPALI: RÖLANTİ

► Röulantide Durma sistemi kapalı iken Röulantide Durma göstergesi yanmaz.

Röulantide Durma Sisteminin Etkinleştirilmesi

Röulantide Durma düğmesi IDLING STOP konumunda iken aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde Röulantide Durma sistemi motoru durdurmaya hazır hale gelir ve Röulantide Durma göstergesi yanar.

- Motor marş düğmesi ile çalıştırıldığında.
- Motor yeterince ısındığında.
- Motosiklet 10 km/s'nin (6 mil/s) üstünde bir hızda sürüldüğünde.

Röulantide Durma Göstergesi Yanmıyor:

► P.103

Röulantide Durma Düğmesi Röulantide Durma göstergesi

