

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея Вашего мотоцикла не требует специального обслуживания. Вам не нужно постоянно проверять уровень электролита или доливать дистиллированную воду. Очищайте полюсные выводы, если они сильно загрязнены или корродированы. Не снимайте пломбы крышек батареи. Во время ее зарядки открывать пробки не нужно.

ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь снять крышку аккумуляторной батареи, иначе Вы можете нанести ей непоправимые повреждения.



Этот символ на батарее означает, что изделие запрещено утилизировать как бытовые отходы.

ВНИМАНИЕ


Неправильно утилизированная батарея наносит большой вред окружающей среде и здоровью человека. Соблюдайте законодательные и нормативные требования по утилизации аккумуляторных батарей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аккумуляторная батарея выделяет взрывоопасные газы! В случае контакта с огнем или случайной искрой взрыв газов может привести к гибели или тяжелым травмам.

При работе с аккумуляторной батареей обязательно надевайте защитную одежду и маску на лицо или поручите это дело квалифицированному механику.

Очистка контактных выводов батареи

1. Демонтируйте аккумуляторную батарею.  стр.53
2. Если выводы имеют признаки коррозии (покрыты белым порошком), промойте их теплой водой и насухо вытрите.
3. Если выводы сильно корродированы, тщательно очистите их проволочной щеткой или наждачной бумагой. Во время работы надевайте защитные очки.

далее на следующей странице 39