

Örnek: DEVİR göstergesi en hızlı yanıp sönen RPM değeri:  
RPM: 12500 dev/dak  
DEVİR göstergesi yanıp sönmeye aralığı RPM değeri: 250 dev/dak

DEVİR göstergesi	dev/dak
Yanıp söner	12000 dev/dak
Hızlı yanıp söner	12250 dev/dak
En hızlı şekilde yanıp söner	12500 dev/dak

"DEVİR göstergesi yanıp sönmeye aralığı RPM değeri" 0 ise, "DEVİR göstergesi en hızlı yanıp sönen RPM değeri" ayar değerine erişildiğinde DEVİR göstergesi yanıp söner.

- 5 **SET** düğmesine basınız. "DEVİR göstergesi yanıp sönmeye aralığı RPM değeri" ayarlanır, ardından ekran DEVİR göstergesinin parlaklık ayarını gösterir.

DEVİR göstergesi, yanıp sönen ışıkla değişir.